

marantz®

because music matters



PM7004



Cet amplificateur intégré stéréo à courant réactif est la solution idéale pour l'audiophile qui recherche une musicalité sans compromis et un fonctionnement flexible. Il délivre 2 x 70 Watts sous 8 Ohms, les circuits symétriques assurant une image parfaite du signal. Afin de garantir la meilleure qualité sonore le PM7004 est fabriqué avec des composants audio haut de gamme, des modules HDAM à courant réactif et une alimentation en courant instantanée haute vitesse. On y trouve aussi un nouveau système Tri-Tone Control particulièrement utile – vous avez ainsi la possibilité d'ajuster les Basses et les Aiguës ainsi que les Médiums. C'est exactement ce qu'il faut pour optimiser la qualité du son des fichiers compressés comme les fichiers MP3, en permettant des réglages encore plus fins. C'est également utile pour corriger en partie l'acoustique de votre pièce. Tout cela est possible, mais bien entendu vous pouvez simplement utiliser le PM7004 en mode Source Direct pour profiter du plus pur des signaux audio et savourer vos disques vinyles via une entrée Phono (MM).

PM7004 Black: 4951035042687

PM7004 Silgld: 4951035042670

Eco: 0.84 HT



marantz®

because music matters

CARACTERISTIQUES	PM7004
Nombres de canaux	2
Topologies à courant contre réaction	o
Phono EQ: Standard / Current Feedback / Constant Current Feedback	o / - / -
Version HDAM	SA3
Transformateur d'alimentation: Toroidal / EI	- / o
Composants audiophiles haut de gamme	o
Composants sélectionnés	o
Circuit symétrique PCB	o
dissipateur thermique en aluminium extrudé	o
Chassis plaqué cuivre	-
Tri Tone Control (Bass / Mid / Treble)	o
Balance / Bass / Treble / Loudness	o / o / o / -
AUTRES	
Gestion d'alimentation linéaire	o
CCNE	o
Contrôle linéaire du volume	-
Possibilité BTL (bridge)	-
Bi-Amp et fonction multicanal	-
Choke input	-
Diodes Shottky	o
Tampon d'alimentation en entrée (toutes les entrées / seulement le CD)	o / -
dissipateurs thermiques indépendants	
System block shielding: Copper / metal / none	- / - / o
Plaque de fond supplémentaire	-
Ecran LCD à faible bruit	-
Ecran LED à faible bruit	-
Vumètre : Analogique / Digital	-
Source Direct	o
Power Amp direct	o
Mode Veille	o
Capot supérieur renforcé de 5mm	
ENTREES/SORTIES	
Entrées audio	6
Entrée Phono : MM/MC	o / -
Sorties Audio	2
Entrées/sorties symétriques	- / -
Pre-out / Main-in	1 / -
Power Amp Direct IN	o
Cinch plaqué or	CD
Speaker A/B	o
Bornies: à vis plaqué or / Marantz / WBT	o / - / -
Nombres de sorties HP	4
D-Bus	o
Bus de contrôle flottant (3.5mm mono jack x 2)	-
Commande de contrôle d'alimentation (Trigger - in/out)	-
Flasher in / IR Receiver in	-
Sortie casque	o
Entrée I-Pod (directe / docking station)	- / o
SPECIFICATIONS	
Puissance de sortie (8/4 Ohm RMS)	70 / 100 W
Puissance de sortie (8/4 Ohm DIN)	# / #
Puissance de sortie (8/4 Ohm IHF)	# / #
Puissance de sortie en mode bridgé (8 Ohm RMS)	-
Réponse en fréquence	5Hz-100kHz +-3dB
Distorsion harmonique totale	0,0002
Facteur d'amortissement	100
Sensibilité en entrée : MM	2mV / 47kOhm
Sensibilité en entrée : MC	---
Rapport signal / bruit : MM/MC	85dB / -
Sensibilité en entrée : Haut niveau	200mV / 20kOhm
Sensibilité en entrée : Haut niveau symétrique	---
Rapport signal / bruit: Haut niveau	88dB
Sensibilité entrée: Power Amp Direct IN	1.6V / 16kOhm
Rapport signal / bruit: Power Amp Direct IN	106dB
GENERAL	
couleurs : Gold/Silver/Black/Silver-Gold	- / - / o / o
Façade métal	o
consommation en W	200
Consommation en veille en W (normal/economy mode)	0.3
Auto Power off	o
cordon d'alimentation détachable	o
Télécommande dédiée	RC003PM
System Remote Function	o
Dimensions (L x P x H) en mm	440 x 365 x 127
Poids en Kg	10.5kg

